

# Next-Gen All-Temp

# EQUIPO DE REFRIGERACIÓN DE BAJO PERFIL

Aplicación en cámaras de refrigeración, congeladores pequeños y medianos







# Características

Los All-Temps de Russell son evaporadores de bajo perfil originales con el diseño de extracción de aire que establecieron el estándar en la industria como el modelo multi-propósito para cámaras frigoríficas, congeladores y otras aplicaciones. Ahora hemos llevado estos equipos al siguiente nivel con el lanzamiento de los modelos Next-Gen All-Temp. Las unidades cuentan con un nuevo diseño en la cubierta del ventilador tipo venturi para obtener un flujo de aire óptimo y fácil acceso para el servicio. Estos modelos se pueden usar con múltiples refrigerantes y se encuentran disponibles en configuraciones con deshielo por aire, eléctrico y gas caliente.

### **TAMAÑOS**

capacidades que van desde 2,700 hasta 45,900 BTUH con un DT de 10° EC con deshielo por aire), 208/230V y 460V (ver páginas 5 a 9). El E Modelos disponibles con 1 o hasta 6 ventiladores que proporcionan evaporador cuenta con un amplio compartimento interno para evaporador cuenta con un amplio con evaporador cuenta con un amplica con evaporador cuenta c un flujo de aire que va desde los 800 hasta los 4,650 CFM.

### **CUBIERTA EXTERIOR**

La cubierta de aluminio embozado es ligera y duradera. Cada sección de ventilador está diseñada para prevenir ciclos cortos en el aire de descarga. Las unidades están diseñadas para empotrarse a ras del techo y cumplen con los requerimientos y estándares de NSF. La bandeja superior incluye ranuras de montaje de 1/2" para simplificar sido cableados en fábrica a una terminal de conexiones atornillable. la instalación. La conexión para el dren del evaporador viene instalado en el fondo de la bandeja para una fácil conexión al drenaje y puede reemplazarse rápidamente sin necesidad de retirar la bandeja completa. Los paneles laterales pueden ser retirados desde el frente de la unidad para facilitar el servicio o por los costados, permitiendo un cómodo acceso a los compartimentos eléctricos y de tuberías.

#### **SERPENTÍN**

con un diámetro de 3/8" de alta eficiencia mecánica y empotrados al conjunto de aletas de aluminio, lo que permite una mayor transferencia de calor, disminuyendo la cantidad de refrigerante. La agrupación de aletas se realiza mediante moldes que garantizan un resistencia para prevenir el sobrecalentamiento. espaciado uniforme entre las mismas. Modelos disponibles con 4 y 6 aletas por pulgada. Todos los modelos tienen conexiones de tipo soldable como estándar.

### **MOTORES**

(EC) de alta eficiencia, los cuales pueden ser cableados en fábrica o refrigeradores y congeladores operando entre 1 y -29°C (34 a -20°F). en campo para operación con velocidad dual. Los motores EC de velocidad dual están disponibles para 115V o 208/230V y cumplen con las regulaciones Title 24 para California. También se puede optar por charola de drenaje. motores PSC disponibles en 115V, 208/230V o 460V. Todos los motores incluyen protección de sobrecarga térmica.

### **CONFIGURACIONES**

Las unidades se encuentran disponibles en opción completamente configurable (sin accesorios montados) o en opción pre-ensamblada con los accesorios de mayor demanda pre-instalados en fábrica.

### Código de Pre-ensamble<sup>1</sup>:

- Vacío = Configurable (sin opciones instaladas en fábrica)
- T = Válvula de expansión termostática montada en fábrica
- L = Válvula de expansión termostática montada en fábrica, \* Los asteríscos representan un caracter variable basado en el número solenoide en línea de líquido vT-Stat mecánico
- M = Configuración maestra con válvula de expansión termostática montada, T-Stat mecánico, LLS y Tee de cobre

#### **VENTIL ADORES**

Los ventiladores están fabricados con aluminio de alta resistencia en un tamaño de 12", montados y balanceados para disminuir las vibraciones durante su operación. Las guardas del ventilador son de plástico mejorado en color negro, además de contar con el novedoso sistema vénturi, que proporciona un mejor rendimiento en la distribución del aire.

### SISTEMA ELÉCTRICO

Contamos con una gran variedad de tamaños disponibles con Disponibles en 115V. 115-230V (únicamente para motores tipo colocar los componentes eléctricos, de fácil acceso al deslizar el panel lateral. Todos los modelos poseen la homologación UL y cUL, y se encuentran disponibles para aplicaciones a 60 Hz o 50 Hz.

#### **DESHIELO POR AIRE**

Los modelos con deshielo por aire (RL6A) están diseñados para usarse en cuartos a 2°C (35°F) o más. Todos los componentes han

### **DESHIELO ELÉCTRICO**

Los modelos con deshielo eléctrico (RL\*E) están diseñados para refrigeradores y congeladores operando entre 1 y -29°C (34 a -20°F). Las resistencias para el deshielo están montados en el retorno de aire para un funcionamiento óptimo y fácil mantenimiento. Una resistencia inferior está instalada dentro de la charola de drenado para facilitar la operación. Un termostato con retardador El diseño del serpentín utiliza tubos de cobre ranurados internamente de terminación (DTFD) detiene el ciclo de deshielo una vez que se alcanza la temperatura. El retardador permite que el serpentín se enfríe después del ciclo de deshielo y antes de que se enciendan los ventiladores. Se incluye también un termostato de seguridad en la

### **DESHIELO POR GAS CALIENTE**

Tenemos dos tipos de modelos con deshielo por gas caliente: Los modelos gas caliente de 3 tubos (RL\*H) y gas caliente de ciclo inverso de 2 tubos (RL\*G) (ver páginas 10 y 11 para mayor información). Los modelos estándar poseen motores conmutados electrónicamente Los modelos con deshielo por gas caliente están diseñados para Las unidades con deshielo por gas caliente incluyen un termostato DTFD fijo conectado de fábrica y una resistencia eléctrica en la

# **Características opcionales**

- Paquete de aletas con recubrimientos anticorrosivos<sup>2</sup> (Russproof, ElectroFin<sup>3</sup>, Bronz-Glow, o Heresite)
- Carcasa recubierta<sup>3</sup> (mismo tipos de recubrimientos)
- Terminación ajustable<sup>4</sup> / Control de retraso del ventilador
- Charola de drenaje aislada4

- de aletas por pulgada. Ver página 4 para la nomenclatura.
- 1. Los codigos T, L y M están destinados solamente para las unidades en el inventario de productos terminados. Solicite cada opción por separado en caso de requerir que el tiempo de entrega de la unidad se encuentre dentro del plazo estándar.
- 2. Opción disponible para todos los modelos.
- 3. El recubrimiento ElectroFin no cuenta con la aprobación NSF. La etiqueta de aprobación NSF será removida de la unidad si se solicita
- 4. Opción disponible para modelos con deshielo eléctrico y gas caliente.

# **EVAPORADOR DE BAJO PERFIL**

# Características y opciones destacadas



### **VENTILADORES**

- Los ventiladores de aluminio de 12" de alto flujo de aire, están balanceados para una operación libre de vibraciones
- Las guardas del ventilador de alta eficiencia y el diseño tipo venturi proporcionan un flujo de aire óptimo



### **CUBIERTA EXTERIOR**

- Cubierta de aluminio embozada ligera y duradera
- Diseñado para empotrarse a ras del techo para maximizar el espacio
- Paneles laterales deslizables
- Aprobación NSF


# SISTEMA ELÉCTRICO Y DETUBERÍAS





Evaporador con componentes opcionales

- Los paneles laterales pueden ser retirados para facilitar el servicio ya sea desde el frente o los lados
- Espaciosos compartimentos eléctricos y de tuberías para un cómodo acceso



### SERPENTINES Y RESISTENCIAS PARA DESHIELO

- Disponibles en 4 ó 6 aletas por pulgada (APP)
- Resistencias para el deshielo eléctrico montados en el lado de retorno de aire para un funcionamiento óptimo y fácil mantenimiento
- La resistencia de la charola de drenado está sujeto a la misma y es fácilmente removible para mantenimiento o limpieza

Los motores conmutados electónicamente (EC) aseguran la eficiencia energética en el mercado de las unidades de refrigeración. Las características de los motores EC de nuestras unidades incluyen:

- Control integrado con una construcción sellada
- Bloqueo de rotor y protección por sobrecarga
- Sistema de rodamiento de la flecha del motor de larga vida útil
- Sensores de efecto Hall con diseño único para prevenir sincronización o resonancia en el ventilador
- Los motores pueden configurarse para operar en una o dos velocidades
- Los motores de voltaje dual proporcionan los rpm correctos con un suministro de energía entre 115-230 VAC


### Ahorros energéticos al cambiar de un motor PSC a un motor EC de mayor eficiencia


Tabla basada en un costo de energía de \$0.10 USD por kWh.

Cambio de motor	Potencia motor estándar Watts/ Mtr	Cambio a motor de potencia Watts/Mtr	Potencia reducida Watts/ Mtr	Tiempo operación Hrs/ Día	Ahorro Energía motor kWh/Año	Ahorro energía motor \$USD/ Año	Carga de caja reducida MBTU/Año	Ahorro energía condensador \$USD/Año	Ahorro anual \$USD por MTR	Retorno inversión en años
PSC a EC	85	47	38	22	305	31	1041	20	51	2.0

Sustraiga 6% a los ahorros totales para las unidades de temperatura media con deshielo por aire operando 24 hrs al día. PSC = Motor PSC de 1/20 HP

EC = Motor conmutado electrónicamente (EC) de 50 Watts





\* NOTA: La ubicación de las conexiones eléctricas y del refrigerante ha sido cambiada en el diseño de los All-Temp de nueva generación. Ahora las conexiones estándar ("L") están opuestas al de los modelos All-Temp anteriores. Unidades con conexiones invertidas ("U" - similar a los modelos All-Temp anteriores) se encuentran disponibles solamente bajo pedido sin opciones instaladas. Para mayores detalles refiérase a los diagramas en la parte final de este documento.

# **EVAPORADOR DE BAJO PERFIL**

# Datos eléctricos y de rendimiento - Modelos deshielo por aire - 6 APP

		nd en BTUH °F S.T. y					total ve PS - 1 F	entilado Fase	res	MCA	MOPD
Modelo		de10°F	CFM	No. de	Motor	Motores EC <sup>†</sup>		tores P	SC	IVICA	MOLD
	R404A/ CO <sub>2</sub> DX	R407A/ R448A/ R449A/B^		vent.	115V/	208- 230V	115V	208- 230V	460V	115V/ 208-230V/ 460V	115V/ 208-230V/ 460V
RL6A041***	4,100	4,800	800	1	0.8	0.5	1.0	0.5	0.4		
RL6A052***	5,200	6,000	785	1	0.8	0.5	1.0	0.5	0.4	15.0	20
RL6A066***	6,600	7,800	775	1	0.8	0.5	1.0	0.5	0.4		
RL6A073***	7,300	8,500	1,600	2	1.6	1.0	2.0	1.0	0.8		
RL6A094***	9,400	10,900	1,570	2	1.6	1.0	2.0	1.0	0.8	15.0	20
RL6A117***	11,700	13,600	1,550	2	1.6	1.0	2.0	1.0	0.8		
RL6A130***	13,000	15,300	1,550	2	1.6	1.0	2.0	1.0	0.8		
RL6A141***	14,100	16,300	2,355	3	2.4	1.5	3.0	1.5	1.2	15.0	20
RL6A161***	16,100	18,800	2,355	3	2.4	1.5	3.0	1.5	1.2		
RL6A181***	18,100	21,200	2,325	3	2.4	1.5	3.0	1.5	1.2		
RL6A195***	19,500	22,500	3,140	4	3.2	2.0	4.0	2.0	1.6	15.0	20
RL6A235***	23,500	27,800	3,140	4	3.2	2.0	4.0	2.0	1.6		
RL6A260***	26,000	30,400	3,100	4	3.2	2.0	4.0	2.0	1.6		
RL6A295***	29,500	36,100	3,875	5	4.0	2.5	5.0	2.5	2.0	15.0	20
RL6A330***	33,000	38,800	4,650	6	4.8	3.0	6.0	3.0	2.4	15.0	20
RL6A390***	39,000	45,900	4,650	6	4.8	3.0	6.0	3.0	2.4		

Use motores EC para operación a 50 Hz.

- \* Cada asterisco representa un caracter variable con base en el voltaje, motor y vintage ordenado. Ver página 4 como referencia para completar la nomenclatura.
- ^ Los refrigerantes con un desplazamiento de temperatura grande están indicados a la temperatura del punto de rocío. Use la capacidad nominal del R407A para R407C y R407F.
- † Los motores EC no están disponibles para 460V. Los motores EC pueden ser cableados en fábrica o en campo para operación con velocidad dual. Los motores EC duales cumplen con las regulaciones Title 24 para California.

Montaje a ras del techo para maximizar el espacio

Certificación UL para usar con múltiples refrigerantes

Modelos disponibles con 1 o hasta 6 ventiladores



# Datos eléctricos y de rendimiento - Modelos deshielo eléctrico - 6 APP

		nd en BTUH °F S.T. y		No		total venti IPS - 1 Fase		MCA	MOPD
Modelo	DT de 10°F1		CFM	No. de	Motores EC <sup>†</sup>	Motores PSC		IVICA	WIOPD
	R404A / CO <sub>2</sub> DX	R407A/ R448A/ R449A/B^		Vent.	230V	230V	460V	230V/ 460V	230V/ 460V
RL6E035***	3,500	4,000	800	1	0.5	0.5	0.4		
RL6E042***	4,200	4,900	785	1	0.5	0.5	0.4	15.0	20
RL6E049***	4,900	5,600	775	1	0.5	0.5	0.4		
RL6E066***	6,600	7,600	1,600	2	1.0	1.0	0.8		
RL6E077***	7,700	8,800	1,570	2	1.0	1.0	0.8	15.0	20
RL6E090***	9,000	10,600	1,550	2	1.0	1.0	0.8		
RL6E105***	10,500	12,400	1,550	2	1.0	1.0	0.8		
RL6E121***	12,100	14,200	2,355	3	1.5	1.5	1.2	15.0	20
RL6E142***	14,200	16,600	2,325	3	1.5	1.5	1.2		
RL6E162***	16,200	18,700	3,140	4	2.0	2.0	1.6		
RL6E182***	18,200	21,000	3,100	4	2.0	2.0	1.6	15.0	20
RL6E200***	20,000	22,800	3,925	5	2.5	2.5	2.0		
RL6E244***	24,400	27,900	4,710	6	3.0	3.0	2.4	15.0	20
RL6E281***	28,100	33,000	4,650	6	3.0	3.0	2.4	13.0	20

		en Ampere ncias de d		Potencia	е
Modelo	23	0V	460V	resistencia eléctrica	Те
	1PH	3РН	1PH	Watts	de sa
RL6E035***	4.9	-	2.5	1,125	М
RL6E042***	4.9	-	2.5	1,125	Ca
RL6E049***	4.9	-	2.5	1,125	
RL6E066***	9.8	-	4.9	2,250	
RL6E077***	9.8	_	4.9	2,250	
RL6E090***	9.8	-	4.9	2,250	
RL6E105***	9.8	-	4.9	2,250	
RL6E121***	14.3	_	7.2	3,300	
RL6E142***	14.3	-	7.2	3,300	
RL6E162***	19.2	-	9.6	4,425	
RL6E182***	19.2	-	9.6	4,425	
RL6E200***	24.1	14.0	12.0	5,550	
RL6E244***	29.0	16.8	14.5	6,675	
RL6E281***	29.0	16.8	14.5	6,675	

2	<sup>1</sup> Factores evaporadores o					
a	Temperatura de aspiración saturada (rocío)	20°F	0°F	-10°F	-20°F	-30°F
	Multiplicar la capacidad por:	1.15	1.075	1.0375	1	0.9625

Use motores EC para operación a 50 Hz.

- No disponible.
- \* Cada asterisco representa un caracter variable con base en el voltaje, motor y vintage ordenado. Ver página 4 como referencia para completar la nomenclatura.
- ^ Los refrigerantes con un desplazamiento de temperatura grande están indicados a la temperatura del punto de rocío. Use la capacidad nominal del R407A para R407C y R407F.
- † Estos motores EC no están disponibles para 460V. Los motores EC pueden ser cableados en fábrica o en campo para operación con velocidad dual. Los motores EC duales cumplen con las regulaciones Title 24 para California.

# **EVAPORADOR DE BAJO PERFIL**

# Datos eléctricos y de rendimiento - Modelos deshielo eléctrico - 4 APP

	Capacidad en BTUH @ -20°F S.T. y DT 10°F1			No.		total venti IPS - 1 Fase		MCA	MOPD
Modelo			CFM	No. de	Motores EC <sup>†</sup>	Motor	es PSC		
Modelo	R404A / CO <sub>2</sub> DX	R407A/ R448A/ R449A/B^	CIW	Vent.	230V	230V	460V	230V/ 460V	230V/ 460V
RL4E027***	2,700	3,100	800	1	0.5	0.5	0.4		
RL4E032***	3,200	3,800	785	1	0.5	0.5	0.4	15.0	20
RL4E038***	3,800	4,400	775	1	0.5	0.5	0.4		
RL4E051***	5,100	5,900	1,600	2	1.0	1.0	0.8		
RL4E064***	6,400	7,300	1,570	2	1.0	1.0	0.8	15.0	20
RL4E080***	8,000	9,500	1,550	2	1.0	1.0	0.8		
RL4E094***	9,400	11,000	2,355	3	1.5	1.5	1.2		
RL4E110***	11,000	12,800	2,325	3	1.5	1.5	1.2	15.0	20
RL4E125***	12,500	14,400	3,140	4	2.0	2.0	1.6		
RL4E141***	14,100	16,300	3,100	4	2.0	2.0	1.6		
RL4E155***	15,500	17,700	3,925	5	2.5	2.5	2.0	15.0	20
RL4E195***	19,500	22,300	4,710	6	3.0	3.0	2.4	15.0	20
RL4E230***	23,000	27,000	4,650	6	3.0	3.0	2.4		

Modelo	Valores resiste	Potencia resistencia		
Base	23	0V	460V	eléctrica
	1PH	3РН	1PH	Watts
RL4E027***	4.9	_	2.5	1,125
RL4E032***	4.9	_	2.5	1,125
RL4E038***	4.9	_	2.5	1,125
RL4E051***	9.8	-	4.9	2,250
RL4E064***	9.8	-	4.9	2,250
RL4E080***	9.8	_	4.9	2,250
RL4E094***	14.3	-	7.2	3,300
RL4E110***	14.3	_	7.2	3,300
RL4E125***	19.2	-	9.6	4,425
RL4E141***	19.2	_	9.6	4,425
RL4E155***	24.1	14.0	12.0	5,550
RL4E195***	29.0	16.8	14.5	6,675
RL4E230***	29.0	16.8	14.5	6,675

<sup>1</sup> Factores de corrección por capacidad para evaporadores con deshielo eléctrico y por gas caliente											
Temperatura de aspiración saturada (rocío)	20°F	0°F	-10°F	-20°F	-30°F						
Multiplicar la capacidad por:         1.15         1.075         1.0375         1         0.9625											

Use motores EC para operación a 50 Hz.

- No disponible.
- \* Cada asterisco representa un caracter variable con base en el voltaje, motor y vintage ordenado. Ver página 4 como referencia para completar la nomenclatura.
- ^ Los refrigerantes con un desplazamiento de temperatura grande están indicados a la temperatura del punto de rocío. Use la capacidad nominal del R407A para R407C y R407F.
- † Estos motores EC no están disponibles para 460V. Los motores EC pueden ser cableados en fábrica o en campo para operación con velocidad dual. Los motores EC duales cumplen con las regulaciones Title 24 para California.


# **ALL-TEMP DE NUEVA GENERACIÓN**

### Kits para deshielo eléctrico

	1 EVAPORADOR MODELO POR SISTEMA				/APORADO		_	/APORADO	
MODELO					OR SISTEM			OR SISTEM	
	230V/1	230V/3	460V/1	230V/1	230V/3	460V/1	230V/1	230V/3	460V/1
6 APP				i .	•	•	•		•
RL6E035***	ED5-A2	_	ED17-A4	ED20-A2*	_	ED22-A4	ED30-A2	_	ED32-A4
RL6E042***	ED5-A2	_	ED17-A4	ED20-A2*	_	ED22-A4	ED30-A2	_	ED32-A4
RL6E049***	ED5-A2	_	ED17-A4	ED20-A2*	_	ED22-A4	ED30-A2	-	ED32-A4
RL6E066***	ED5-A2	_	ED17-A4	ED20-A2*	_	ED22-A4	ED30-A2	_	ED32-A4
RL6E077***	ED5-A2	_	ED17-A4	ED20-A2*	_	ED22-A4	ED30-A2	_	ED32-A4
RL6E090***	ED5-A2	_	ED17-A4	ED20-A2*	_	ED22-A4	ED30-A2	_	ED32-A4
RL6E105***	ED5-A2	_	ED17-A4	ED20-A2*	_	ED22-A4	ED33-A2	_	ED32-A4
RL6E121***	ED5-A2	_	ED17-A4	ED20-A2*	_	ED22-A4	ED33-A2	_	ED32-A4
RL6E142***	ED5-A2	_	ED17-A4	ED20-A2*	_	ED22-A4	ED33-A2	_	ED32-A4
RL6E162***	ED6-A2	-	ED17-A4	ED23-A2*	_	ED22-A4	ED35-A2	_	ED32-A4
RL6E182***	ED6-A2	_	ED17-A4	ED23-A2*	_	ED22-A4	ED35-A2	_	ED32-A4
RL6E200***	ED7-A2	ED11-B2	ED17-A4	ED23-A2*	ED21-B2*	ED22-A4	ED35-A2	ED33-B2	ED34-A4
RL6E244***	ED7-A2	ED11-B2	ED17-A4	ED25-A2*	ED23-B2*	ED22-A4	ED35-A2	ED35-B2	ED34-A4
RL6E281***	ED7-A2	ED11-B2	ED17-A4	ED25-A2*	ED23-B2*	ED22-A4	ED35-A2	ED35-B2	ED34-A4
4 APP									
RL4E027***	ED5-A2	-	ED17-A4	ED20-A2*	_	ED22-A4	ED30-A2	_	ED32-A4
RL4E032***	ED5-A2	_	ED17-A4	ED20-A2*	_	ED22-A4	ED30-A2	_	ED32-A4
RL4E038***	ED5-A2	_	ED17-A4	ED20-A2*	_	ED22-A4	ED30-A2	_	ED32-A4
RL4E051***	ED5-A2	_	ED17-A4	ED20-A2*	_	ED22-A4	ED30-A2	_	ED32-A4
RL4E064***	ED5-A2	_	ED17-A4	ED20-A2*	_	ED22-A4	ED30-A2	_	ED32-A4
RL4E080***	ED5-A2	_	ED17-A4	ED20-A2*	_	ED22-A4	ED30-A2	_	ED32-A4
RL4E094***	ED5-A2	_	ED17-A4	ED20-A2*	-	ED22-A4	ED30-A2	-	ED32-A4
RL4E110***	ED5-A2	_	ED17-A4	ED20-A2*	_	ED22-A4	ED33-A2	_	ED32-A4
RL4E125***	ED5-A2	_	ED17-A4	ED20-A2*	_	ED22-A4	ED33-A2	_	ED32-A4
RL4E141***	ED6-A2	_	ED17-A4	ED23-A2*	_	ED22-A4	ED35-A2	_	ED32-A4
RL4E155***	ED6-A2	ED11-B2	ED17-A4	ED23-A2*	ED21-B2*	ED22-A4	ED35-A2	ED33-B2	ED32-A4
RL4E195***	ED7-A2	ED11-B2	ED17-A4	ED23-A2*	ED23-B2*	ED22-A4	ED35-A2	ED35-B2	ED34-A4
RL4E230***	ED7-A2	ED11-B2	ED17-A4	ED23-A2*	ED23-B2*	ED22-A4	ED35-A2	ED35-B2	ED34-A4

<sup>\*</sup> Las unidades condensadoras de 1/2 a 3 HP requieren ED210 o ED213 para sistemas con 2 evaporadores. ED213 no es lo suficientemente grande para usarse con evaporadores de 6 ventiladores.

Ver notas adicionales en la página 9.



# **EVAPORADOR DE BAJO PERFIL**

## Kits para deshielo eléctrico

MODELO KIT	TEMPORIZADOR	SWITCH AUXILIAR	RELEVADOR DE BLOQUEO	CONTACTOR DESHIELO	CONTACTOR VENTILADOR	RELEVADOR DE SECUENCIA
ED5-230/1	1	-	1-15A	-	-	-
ED6-230/1	1	_	1-20A	-	_	-
ED7-230/1	1	_	1-25A	ı	_	_
ED10-230/1	1	_	1-30A	-	_	_
ED11-230/3	1	1	-	1-30A	_	-
ED17-460/1	1	1	-	1-15A	1-15A	_
ED18-460/1	1	1	_	1-20A	1-20A	_
ED12-460/1	1	1	_	1-30A	1-25A	-
<sup>1</sup> ED210-230/1	1	_	1-30A	ı	_	_
¹ED213-230/1	1	1	_	1-50A	_	-
<sup>1</sup> ED213-230/3	1	1	_	1-50A	_	-
ED20-230/1	1	-	1-30A	ı	_	2
ED22-460/1	1	1	_	2-15A	1-25A	2
ED23-230/1	1	1	_	2-25A	_	2
ED23-230/3	1	1	_	2-25A	_	2
ED30-230/1	1	-	1-30A	_	_	3
ED32-460/1	1	1	-	3-10A	1-25A	3
ED33-230/1	1	1	-	3-16A	_	3
ED34-460/1	1	1	_	3-16A	1-25A	3
ED35-230/1	1	1	_	3-33A	_	3
ED35-230/3	1	1	_	3-33A	_	3

Los kits de deshielo eléctrico contienen los componentes necesarios para controlar el ciclo de deshielo. Los kits están disponibles como una opción preinstalada en fábrica cuando se ordenan junto con una unidad condensadora. No todos los Ed-Kits están disponibles para todos los modelos de unidades condensadoras. A continuación se describe el contenido de cada kit, junto con la función de cada componente.

Temporizador: Inicia el ciclo de deshielo. También se usa como protección de rechazo para finalizar el deshielo.

Switch Auxiliar: Está montado en el contactor del compresor y previene que el contactor de deshielo opere cuando el compresor se encuente energizado.

Relevador de bloqueo: Realiza la misma función que el switch auxiliar. Se usa cuando el contactor de deshielo no es requerido (Solamente para las potencias más bajas en una sola fase).

Contactor de deshielo: Maneja la carga de corriente de las resistencias.

Contactor del ventilador: Requerido para los motores de 460V o con los motores de 230V trifásicos.

Relevador de secuencia: Permite la interconección de múltiples unidades refrigerantes en un solo sistema de tal forma que cada unidad puede terminar individualmente el deshielo por temperatura.

- <sup>1</sup> ¡Solamente para usar con unidades condensadoras de 1/2 hasta 3 HP en sistemas con 2 evaporadores! ED213 no es lo suficientemente grande para usarse con evaporadores de 6 ventiladores.



<sup>-</sup> No disponible.

10

# **NEXT-GEN ALL-TEMP**


# Datos eléctricos y de rendimiento - Modelos deshielo por gas caliente - 6 FPI

	Gas caliente	DT de10°F1				Cor	riente t AMI	ores	MCA	MOPD		
Gas caliente 3-Tuberías				CFM	No.	Motor	Motores EC <sup>†</sup> Mo			esc	IVICA	IVIOPD
Modelo Base	2-Tuberías Modelo Base	R404A/ CO <sub>2</sub> DX	R407A/ R448A/ R449A/B^	Crivi	de vent.	115V	208- 230V	115V	208- 230V	460V	115V/ 208- 230V/ 460V	115V/ 208- 230V/ 460V
RL6H035***	RL6G035***	3,500	4,000	800	1	0.8	0.5	0.8	0.5	0.4		
RL6H042***	RL6G042***	4,200	4,900	785	1	0.8	0.5	0.8	0.5	0.4	15.0	20
RL6H049***	RL6G049***	4,900	5,600	775	1	0.8	0.5	0.8	0.5	0.4		
RL6H066***	RL6G066***	6,600	7,600	1,600	2	1.6	1.0	1.6	1.0	0.8		
RL6H077***	RL6G077***	7,700	8,800	1,570	2	1.6	1.0	1.6	1.0	0.8	15.0	20
RL6H090***	RL6G090***	9,000	10,600	1,550	2	1.6	1.0	1.6	1.0	0.8		
RL6H105***	RL6G105***	10,500	12,400	1,550	2	1.6	1.0	1.6	1.0	0.8		
RL6H121***	RL6G121***	12,100	14,200	2,355	3	2.4	1.5	2.4	1.5	1.2	15.0	20
RL6H142***	RL6G142***	14,200	16,600	2,325	3	2.4	1.5	2.4	1.5	1.2		
RL6H162***	RL6G162***	16,200	18,700	3,140	4	3.2	2.0	3.2	2.0	1.6		
RL6H182***	RL6G182***	18,200	21,000	3,100	4	3.2	2.0	3.2	2.0	1.6	15.0	20
RL6H200***	RL6G200***	20,000	22,800	3,925	5	4.0	2.5	4.0	2.5	2.0		

Gas caliente 3-Pipe	Gas caliente ciclo inverso		encia p/o naje en		Resistencia eléctrica en
Modelo	2-Pipe Modelo	115V	230V	460V	la charola de drenaje
Base	Base	1PH	1PH	1PH	Watts
RL6H035***	RL6G035***	3.1	1.7	0.9	375
RL6H042***	RL6G042***	3.1	1.7	0.9	375
RL6H049***	RL6G049***	3.1	1.7	0.9	375
RL6H066***	RL6G066***	6.3	3.3	1.7	750
RL6H077***	RL6G077***	6.3	3.3	1.7	750
RL6H090***	RL6G090***	6.3	3.3	1.7	750
RL6H105***	RL6G105***	6.3	3.3	1.7	750
RL6H121***	RL6G121***	9.3	4.8	2.4	1,100
RL6H142***	RL6G142***	9.3	4.8	2.4	1,100
RL6H162***	RL6G162***	12.3	6.4	3.2	1,475
RL6H182***	RL6G182***	12.3	6.4	3.2	1,475
RL6H200***	RL6G200***	15.4	8.1	4.0	1,850
RL6H244***	RL6G244***	18.5	9.7	4.9	2,225
RL6H281***	RL6G281***	18.5	9.7	4.9	2,225

### Modelo de gas caliente 3-Pipe

El sistema usa 3 tuberías — 1 para la línea de líquido, 1 para la línea de succión y 1 para el gas caliente. El gas caliente se toma de la línea de descarga, entre el compresor y el condensador, pasa a través de una válvula solenoide hasta la Tee de distribución, para llegar al serpentín.



<sup>1</sup> Factores de corrección por capacidad para evaporadores con deshielo eléctrico y por gas caliente											
Temperatura de aspiración saturada (rocío)	20°F	0°F	-10°F	-20°F	-30°F						
Multiplicar la capacidad por:	1.15	1.075	1.0375	1	0.9625						

Use motores EC para operación a 50 Hz.

- \* Cada asterisco representa un caracter variable con base en el voltaje, motor y vintage ordenado. Ver página 4 como referencia para completar la nomenclatura.
- ^ Los refrigerantes con un desplazamiento de temperatura grande están indicados a la temperatura del punto de rocío. Use la capacidad nominal del R407A para R407C y R407F.
- † Estos motores EC no están disponibles para 460V. Los motores EC pueden ser cableados en fábrica o en campo para operación con velocidad dual.


# **EVAPORADOR DE BAJO PERFIL**

# Datos eléctricos y de rendimiento - Modelos deshielo por gas caliente - 4 APP

	Gas caliente		dad BTUH			Cor	riente t AMI	otal ve PS - 1 F		ores	MCA	MOPD
Gas caliente 3-Tuberías	invertido		0°F S.T. y 10°F¹	CFM	No. de	Motor	es EC†	Мо	tores F	esc	IVICA	MIOPU
Modelo Base	2-Tuberías Modelo Base	R404A/ CO <sub>2</sub> DX	R407A/ R448A/ R449A/B^	Ö	vent.	115V	208- 230V	115V	208- 230V	460V	115V/ 208- 230V/ 460V	115V/ 208- 230V/ 460V
RL4H027***	RL4G027***	2,700	3,100	800	1	0.8	0.5	0.8	0.5	0.4		
RL4H032***	RL4G032***	3,200	3,800	785	1	0.8	0.5	0.8	0.5	0.4	15.0	20.0
RL4H038***	RL4G038***	3,800	4,400	775	1	0.8	0.5	0.8	0.5	0.4		
RL4H051***	RL4G051***	5,100	5,900	1,600	2	1.6	1.0	1.6	1.0	0.8		
RL4H064***	RL4G064***	6,400	7,300	1,570	2	1.6	1.0	1.6	1.0	0.8	15.0	20.0
RL4H080***	RL4G080***	8,000	9,500	1,550	2	1.6	1.0	1.6	1.0	0.8		
RL4H094***	RL4G094***	9,400	11,000	2,355	3	2.4	1.5	2.4	1.5	1.2		
RL4H110***	RL4G110***	11,000	12,800	2,325	3	2.4	1.5	2.4	1.5	1.2	15.0	20.0
RL4H125***	RL4G125***	12,500	14,400	3,140	4	3.2	2.0	3.2	2.0	1.6		
RL4H141***	RL4G141***	14,100	16,300	3,100	4	3.2	2.0	3.2	2.0	1.6		
RL4H155***	RL4G155***	15,500	17,700	3,925	5	4.0	2.5	4.0	2.5	2.0	15.0	20.0
RL4H195***	RL4G195***	19,500	22,300	4,710	6	4.8	3.0	4.8	3.0	2.4	15.0	20.0
RL4H230***	RL4G230***	23,000	27,000	4,650	6	4.8	3.0	4.8	3.0	2.4		

Gas caliente 3-Pipe	Gas caliente ciclo inverso	en la	encia el a charol aje en A	a de	Resistencia eléctrica en
Modelo	2-Pipe	115V	230V	460V	la charola
Base	Modelo Base	1PH	1PH	1PH	de drenaje Watts
RL4H027***	RL4G027***	3.1	1.7	0.9	375
RL4H032***	RL4G032***	3.1	1.7	0.9	375
RL4H038***	RL4G038***	3.1	1.7	0.9	375
RL4H051***	RL4G051***	6.3	3.3	1.7	750
RL4H064***	RL4G064***	6.3	3.3	1.7	750
RL4H080***	RL4G080***	6.3	3.3	1.7	750
RL4H094***	RL4G094***	9.3	4.8	2.4	1,100
RL4H110***	RL4G110***	9.3	4.8	2.4	1,100
RL4H125***	RL4G125***	12.3	6.4	3.2	1,475
RL4H141***	RL4G141***	12.3	6.4	3.2	1,475
RL4H155***	RL4G155***	15.4	8.1	4.0	1,850
RL4H195***	RL4G195***	18.5	9.7	4.9	2,225
RL4H230***	RL4G230***	18.5	9.7	4.9	2,225

Modelo de gas caliente con ciclo invertido 2-Tuberías En la descarga de la línea de succión se coloca una válvula check, de tal forma que cuando el deshielo es requerido, la válvula cambia el flujo normal de refrigeración haciendo que el gas de descarga fluya hacia la conexión de la línea de succión sin pasar por la válvula de expansión.



<sup>1</sup> Factores de corrección por capacidad para evaporadores con deshielo eléctrico y por gas caliente											
Temperatura de aspiración saturada (rocío)	20°F	0°F	-10°F	-20°F	-30°F						
Multiplicar la capacidad por:	1.15	1.075	1.0375	1	0.9625						

Use motores EC para operación a 50 Hz.

- \* Cada asterisco representa un caracter variable con base en el voltaje, motor y vintage ordenado. Ver página 4 como referencia para completar la nomenclatura.
- ^ Los refrigerantes con un desplazamiento de temperatura grande están indicados a la temperatura del punto de rocío. Use la capacidad nominal del R407A para R407C y R407F.
- † Estos motores EC no están disponibles para 460V. Los motores EC pueden ser cableados en fábrica o en campo para operación con velocidad dual.

# Esprea de refrigerante y válvula de expansión - Modelos deshielo por aire

				Números	de parte			No.
	Modelo	Esprea @	Temp. Liq.	TXV^ @ 1	emp. Liq.	EEV @ Te	emp. Liq.	de
		50°F	100°F	50°F	100°F	50°F	100°F	Circuitos
	R404A							
	RL6A041***	_	_	SBFSE-AAA-C	SBFSE-AAA-C	SER-AA	SER-AA	1
	RL6A052***	_	_	SBFSE-AAA-C	SBFSE-AAA-C	SER-AA	SER-AA	1 1
	RL6A066***	L, #1/9	L, #1/3	SBFSE-AAA-C	SBFSE-AA-C	SER-AA	SER-AA	2
	RL6A073***	L, #1/6	L, #1/3	SBFSE-AAA-C	SBFSE-AA-C	SER-AA	SER-AA	2
	RL6A094***	L, #1/6	L, #1/2	SBFSE-AA-C	SBFSE-A-C	SER-AA	SER-A	2
	RL6A117***	L, #1/4	L, #3/4	3/4 SBFSE-AA-C SBFSE-A		SER-A	SER-A	3
	RL6A130***	L, #1/4	L, #3/4	SBFSE-AA-C	SBFSE-A-C	SER-A	SER-A	3
6	RL6A141***	L, #1/4	L, #3/4	SBFSE-A-C	SBFSE-A-C	SER-A	SER-A	4
APP	RL6A161***	L, #1/4	L, #3/4	SBFSE-A-C	SBFSE-A-C	SER-A	SER-A	3
	RL6A181***	L, #1/3	L, #1	SBFSE-A-C	SBFSE-A-C	SER-A	SER-B	4
	RL6A195***	L, #1/3	L, #1	SBFSE-A-C	SBFSE-A-C	SER-A	SER-B	4
	RL6A235***	L, #1/3	L, #1	SBFSE-A-C	SBFSE-B-C	SER-A	SER-B	6
	RL6A260***	L, #1/2	L, #1-1/2	SBFSE-A-C	SBFSE-B-C	SER-B	SER-B	6
	RL6A295***	L, #1/2	L, #1-1/2	SBFSE-B-C	SBFSE-B-C	SER-B	SER-B	8
	RL6A330***	L, #3/4	L, #2	SBFSE-B-C	SBFSE-B-C	SER-B	SER-C	7
	RL6A390***	L, #3/4	L, #2	SBFSE-B-C	SBFSE-B-C	SER-B	SER-C	8

### R407A/ R448A/ R449A/B†

	RL6A041***	_	_	SBFDE-AAA-C	SBFDE-AAA-C	SER-AA	SER-AA	1
	RL6A052***	_	_	SBFDE-AAA-C	SBFDE-AAA-C	SER-AA	SER-AA	1
	RL6A066***	L, #1/6	L, #1/3	SBFDE-AAA-C	SBFDE-AA-C	SER-AA	SER-AA	2
	RL6A073***	L, #1/6	L, #1/3	SBFDE-AA-C	SBFDE-AA-C	SER-AA	SER-AA	2
	RL6A094***	L, #1/4	L, #1/2	SBFDE-AA-C	SBFDE-AA-C	SER-AA	SER-A	2
	RL6A117***	L, #1/4	L, #3/4	SBFDE-AA-C	SBFDE-A-C	SER-A	SER-A	3
	RL6A130***	L, #1/4	L, #3/4	SBFDE-AA-C	SBFDE-A-C	SER-A	SER-A	3
6	RL6A141***	L, #1/3	L, #3/4	SBFDE-AA-C	SBFDE-A-C	SER-A	SER-A	4
APP	RL6A161***	L, #1/3	L, #3/4	SBFDE-AA-C	SBFDE-A-C	SER-A	SER-A	3
	RL6A181***	L, #1/2	L, #1	SBFDE-A-C	SBFDE-A-C	SER-A	SER-B	4
	RL6A195***	L, #1/2	L, #1	SBFDE-A-C	SBFDE-A-C	SER-A	SER-B	4
	RL6A235***	L, #1/2	L, #1-1/2	SBFDE-A-C	SBFDE-A-C	SER-A	SER-B	6
	RL6A260***	L, #3/4	L, #1-1/2	SBFDE-A-C	SBFDE-B-C	SER-B	SER-B	6
	RL6A295***	L, #3/4	L, #2	SBFDE-B-C	SBFDE-B-C	SER-B	SER-C	8
	RL6A330***	L, #3/4	L, #2	SBFDE-B-C	SBFDE-B-C	SER-B	SER-C	7
	RL6A390***	L, #1	L, #2	SBFDE-B-C	SBFDE-B-C	SER-B	SER-C	8

Las líneas del distribuidor son de 3/16" de díametro y 14" de largo. La conexión del distribuidor es de 1/2" en todos los modelos con deshielo por aire.

- \* Cada asterisco representa un caracter variable con base en el voltaje, motor y vintage ordenado. Ver página 4 como referencia para completar la nomenclatura.
- Los circuitos con un solo serpentín no requieren de un distribuidor/boquilla.
- ^ La selección de válvulas de expansiónTXV está basada en una temp. de succión de +25°F, un deltaT en el evaporador de 8°F a 12°F. Pongase en contacto con la fábrica para obtener información acerca de condiciones de operación fuera de este rango.
- † Las válvulas de expansión SBFDE son compatibles con R407A, R448A y R449A/B. Para otro tipo de válvulas, siga las pautas de selección del fabricante.

Los modelos base (sin componentes montados de fábrica) incluyen una boquilla dimensionada para líquido a 100°F enviada suelta.

# **EVAPORADOR DE BAJO PERFIL**

# Esprea de refrigerante y válvula de expansión - Modelos deshielo eléctrico

				Números	de parte			No de
	Modelo	Esprea @	Temp. Liq.	TXV^@1	Гетр. Liq.	EEV @ To	emp. Lig.	No. de
		50°F	100°F	50°F	100°F	50°F	100°F	Circuitos
	R404A		100 1		1001		100 1	
	RL6E035***	_	_	SBFSE-AAA-ZP	SBFSE-AAA-ZP	SER-AA	SER-AA	1
	RL6E042***	L, #1/4	L, #1/2	SBFSE-AAA-ZP	SBFSE-AA-ZP	SER-AA	SER-AA	2
	RL6E049***	L, #1/4	L, #1/2	SBFSE-AA-ZP	SBFSE-AA-ZP	SER-AA	SER-AA	2
	RL6E066***	L, #1/4	L, #1/2	SBFSE-AA-ZP	SBFSE-A-ZP	SER-AA	SER-AA	2
	RL6E077***			SBFSE-AA-ZP	SBFSE-A-ZP	SER-AA	SER-AA	3
		L, #1/3	L, #3/4					5 5
_	RL6E090***	L, #1/2	L, #1	SBFSE-AA-ZP	SBFSE-A-ZP	SER-AA	SER-A	
6	RL6E105***	L, #1/2	L, #1	SBFSE-A-ZP	SBFSE-A-ZP	SER-A	SER-A	6
APP	RL6E121***	L, #3/4	L, #1-1/2	SBFSE-A-ZP	SBFSE-A-ZP	SER-A	SER-A	6
	RL6E142***	L, #3/4	L, #1-1/2	SBFSE-A-ZP	SBFSE-B-ZP	SER-A	SER-B	6
	RL6E162***	L, #3/4	L, #1-1/2	SBFSE-A-ZP	SBFSE-B-ZP	SER-A	SER-B	6
	RL6E182***	L, #1	L, #2	SBFSE-A-ZP	SBFSE-B-ZP	SER-A	SER-B	6
	RL6E200***	L, #1	L, #2	SBFSE-A-ZP	SBFSE-B-ZP	SER-A	SER-B	6
	RL6E244***	L, #1-1/2	L, #2-1/2	SBFSE-B-ZP	SBFSE-C-ZP	SER-B	SER-C	9
	RL6E281***	G, #1-1/2	G, #2-1/2	SBFSE-C-ZP	SBFSE-C-ZP	SER-B	SER-C	12
	RL4E027***	_	_	SBFSE-AAA-ZP	SBFSE-AAA-ZP	SER-AA	SER-AA	1
	RL4E032***	_	_	SBFSE-AAA-ZP	SBFSE-AAA-ZP	SER-AA	SER-AA	1
	RL4E038***	L, #1/6	L, #1/3	SBFSE-AAA-ZP	SBFSE-AA-ZP	SER-AA	SER-AA	2
	RL4E051***	L, #1/4	L, #1/2	SBFSE-AA-ZP	SBFSE-AA-ZP	SER-AA	SER-AA	2
	RL4E064***	L, #1/4 L, #1/3	L, #1/2 L, #3/4	SBFSE-AA-ZP	SBFSE-A-ZP	SER-AA	SER-A	3
	RL4E080***	L, #1/3 L, #1/2	L, #3/4 L, #1	SBFSE-AA-ZP	SBFSE-A-ZP	SER-AA	SER-A	6
4	RL4E094***	L, #1/2	L, #1	SBFSE-A-ZP	SBFSE-A-ZP	SER-A	SER-A	6
APP	RL4E110***	L, #1/2 L, #3/4	L, #1-1/2	SBFSE-A-ZP	SBFSE-A-ZP	SER-A	SER-A	6
	RL4E110					SER-A	SER-A	6
-		L, #3/4	L, #1-1/2	SBFSE-A-ZP	SBFSE-A-ZP	SEN-A		
	RL4E141***	L, #3/4	L, #1-1/2	SBFSE-A-ZP	SBFSE-B-ZP	SER-A	SER-B	6
	RL4E155***	L, #3/4	L, #1-1/2	SBFSE-A-ZP	SBFSE-B-ZP	SER-A	SER-B	6
	RL4E195***	L, #1	L, #2	SBFSE-A-ZP	SBFSE-B-ZP	SER-A	SER-B	9
	RL4E230***	G, #1	G, #2-1/2	SBFSE-C-ZP	SBFSE-C-ZP	SER-B	SER-B	12
	R407A/ R448A/ F	449A/B†						
	RL6E035***			SBFDE-AAA-ZP	SBFDE-AAA-ZP	SER-AA	SER-AA	1
	RL6E042***	L, #1/4	L, #1/2	SBFDE-AAA-ZP	SBFDE-AA-ZP	SER-AA	SER-AA	2
	RL6E049***	L, #1/4	L, #1/2	SBFDE-AA-ZP	SBFDE-AA-ZP	SER-AA	SER-AA	2
	RL6E066***	L, #1/4	L, #1/2	SBFDE-AA-ZP	SBFDE-AA-ZP	SER-AA	SER-AA	2
	RL6E077***	L, #1/2	L, #3/4	SBFDE-AA-ZP	SBFDE-A-ZP	SER-AA	SER-A	3
	RL6E090***	L, #1/2	L, #1	SBFDE-A-ZP	SBFDE-A-ZP	SER-AA	SER-A	5
6	RL6E105***	L, #3/4	L, #1	SBFDE-A-ZP	SBFDE-B-ZP	SER-A	SER-A	6
APP	RL6E121***	L, #3/4	L, #1-1/2	SBFDE-A-ZP	SBFDE-B-ZP	SER-A	SER-A	6
	RL6E142***	L, #3/4	L, #1-1/2	SBFDE-B-ZP	SBFDE-B-ZP	SER-A	SER-B	6
	RL6E162***	L, #1	L, #1-1/2	SBFDE-B-ZP	SBFDE-B-ZP	SER-A	SER-B	6
	RL6E182***	L, #1	L, #2	SBFDE-B-ZP	SBFDE-B-ZP	SER-A	SER-B	6
	RL6E200***	L, #1	L, #2	SBFDE-B-ZP	SBFDE-B-ZP	SER-A	SER-B	6
	RL6E244***	L, #1-1/2	L, #2	SBFDE-B-ZP	SBFDE-B-ZP	SER-B	SER-B	9
	RL6E281***	G, #1-1/2	G, #2-1/2	SBFDE-C-ZP	SBFDE-C-ZP	SER-B	SER-C	12
	RL4E027***			SBFDE-AAA-ZP	SBFDE-AAA-ZP	SER-AA	SER-AA	1
	RL4E032***	_	_	SBFDE-AAA-ZP	SBFDE-AAA-ZP	SER-AA	SER-AA	1
	RL4E032 RL4E038***	_ L, #1/4	_ L, #1/3	SBFDE-AAA-ZP	SBFDE-AAA-ZF	SER-AA	SER-AA	2
	RL4E051***	L, #1/4 L, #1/4	L, #1/3 L, #1/2	SBFDE-AA-ZP	SBFDE-AA-ZP	SER-AA	SER-AA	2
						SER-AA SER-AA		
	RL4E064***	L, #1/3	L, #3/4	SBFDE-AA-ZP	SBFDE-AA-ZP		SER-AA	3
4	RL4E080***	L, #1/2	L, #1	SBFDE-AA-ZP	SBFDE-A-ZP	SER-AA	SER-A	6
APP	RL4E094***	L, #1/2	L, #1	SBFDE-A-ZP	SBFDE-A-ZP	SER-A	SER-A	6
	RL4E110***	L, #3/4	L, #1-1/2	SBFDE-A-ZP	SBFDE-A-ZP	SER-A	SER-A	6
	RL4E125***	L, #3/4	L, #1-1/2	SBFDE-A-ZP	SBFDE-B-ZP	SER-A	SER-A	6
	RL4E141***	L, #3/4	L, #1-1/2	SBFDE-A-ZP	SBFDE-B-ZP	SER-A	SER-B	6
	RL4E155***	L, #3/4	L, #1-1/2	SBFDE-B-ZP	SBFDE-B-ZP	SER-A	SER-B	6
	RL4E195***	Ĺ, #1	L, #2	SBFDE-B-ZP	SBFDE-B-ZP	SER-A	SER-B	9
	RL4E230***	G, #1-1/2	G, #2-1/2	SBFDE-B-ZP	SBFDE-C-ZP	SER-B	SER-B	12

Las líneas del distribuidor son de 3/16" de díametro y 14" de largo. La conexión del distribuidor es de 1/2" en los modelos con deshielo eléctrico con esprea tipo "L", y de 7/8" en los modelos con esprea tipo "G".

- \* Cada asterisco representa un caracter variable con base en el voltaje, motor y vintage ordenado. Ver página 4 como referencia para completar la nomenclatura.
- Los circuitos con un solo serpentín no requieren de un distribuidor/esprea.
- ^ La selección de válvulas de expansiónTXV está basada en una temp. de succión de -20°F, un DT en el evaporador de 8°F a 12°F. Pongase en contacto con la fábrica para obtener información acerca de condiciones de operación fuera de este rango. No use regulador de presión cuando el equipo incluya válvula CPR.
- † Las válvulas de expansión SBFDE son compatibles con R407A, R448A y R449A/B. Para otro tipo de válvulas, siga las pautas de selección del fabricante. Los modelos base (sin componentes montados de fábrica) incluyen una esprea dimensionada para líquido a 100°F enviada suelta.

	Goo coliente	Gas caliente			Números o	le parte			NI
	Gas caliente 3-Tubos	ciclo inverso	Esprea @	Temp. Liq.	TXV^ @ T		EEV @ Te	emp. Lia.	No. de
	Modelo	2-Tubos				100°F		100°F	Circuitos
		Modelo	50°F	100°F	50°F	100°F	50°F	100°F	Onouncos
	R404A RL6H035***	RL6G035***		1	CDECE AAA 7D	CDECE AAA ZD	CED AA	CED AA	1
	RL6H042***	RL6G035***	_ L, #1/4	_ L, #1/2	SBFSE-AAA-ZP SBFSE-AAA-ZP	SBFSE-AAA-ZP SBFSE-AA-ZP	SER-AA SER-AA	SER-AA SER-AA	1 2
	RL6H049***	RL6G049***	L, #1/4 L, #1/4	L, #1/2	SBFSE-AA-ZP	SBFSE-AA-ZP	SER-AA	SER-AA	2
	RL6H066***	RL6G066***	L, #1/3	L, #3/4	SBFSE-AA-ZP	SBFSE-AA-ZP	SER-AA	SER-AA	2
	RL6H077***	RL6G077***	L, #1/2	Ĺ, #1	SBFSE-AA-ZP	SBFSE-A-ZP	SER-AA	SER-A	3
	RL6H090***	RL6G090***	L, #1/2	L, #1	SBFSE-AA-ZP	SBFSE-A-ZP	SER-AA	SER-A	5
6	RL6H105***	RL6G105***	L, #1/2	L, #1-1/2	SBFSE-A-ZP	SBFSE-A-ZP	SER-A	SER-A	6
APP	RL6H121***	RL6G121***	L, #3/4	L, #1-1/2	SBFSE-A-ZP	SBFSE-B-ZP	SER-A	SER-A	6
	RL6H142***	RL6G142***	L, #1	L, #2	SBFSE-A-ZP	SBFSE-B-ZP	SER-A	SER-B	6
	RL6H162*** RL6H182***	RL6G162*** RL6G182***	L, #1	L, #2	SBFSE-A-ZP SBFSE-A-ZP	SBFSE-B-ZP SBFSE-B-ZP	SER-A SER-A	SER-B SER-B	6 6
	RL6H200***	RL6G200***	L, #1 L, #1	L, #2 L, #2	SBFSE-A-ZP	SBFSE-B-ZP	SER-A SER-A	SER-B	6
	RL6H244***	RL6G244***	E, #1-1/2	E(R), #3	SBFSE-C-ZP	SBFSE-C-ZP	SER-B	SER-C	9
	RL6H281***	RL6G281***	E, #1-1/2	E(R), #3	SBFSE-C-ZP	SBFSE-C-ZP	SER-B	SER-C	12
	RL4H027***	RL4G027***	_		SBFSE-AAA-ZP	SBFSE-AAA-ZP	SER-AA	SER-AA	1
	RL4H032***	RL4G032***	_	_	SBFSE-AAA-ZP	SBFSE-AAA-ZP	SER-AA	SER-AA	1
	RL4H038***	RL4G038***	L, #1/4	L, #1/2	SBFSE-AAA-ZP	SBFSE-AA-ZP	SER-AA		2
	RL4H051***	RL4G051***	L, #1/4	L, #1/2	SBFSE-AAA-ZP	SBFSE-AA-ZP	SER-AA	SER-AA	2
	RL4H064***	RL4G064***	L, #1/3	L, #3/4	SBFSE-AA-ZP	SBFSE-A-ZP	SER-AA	SER-A	3
4	RL4H080***	RL4G080***	L, #1/2	L, #1	SBFSE-AA-ZP	SBFSE-A-ZP	SER-AA	SER-A	6
APP	RL4H094*** RL4H110***	RL4G094*** RL4G110***	L, #1/2	L, #1	SBFSE-A-ZP	SBFSE-A-ZP	SER-A	SER-A	6
	RL4H110***	RL4G110***	L, #3/4 L, #3/4	L, #1-1/2 L, #1-1/2	SBFSE-A-ZP SBFSE-A-ZP	SBFSE-A-ZP SBFSE-A-ZP	SER-A SER-A	SER-A SER-A	6 6
	RL4H141***	RL4G141***	L, #3/4	L, #1-1/2	SBFSE-A-ZP	SBFSE-B-ZP	SER-A	SER-B	6
	RL4H155***	RL4G155***	L, #3/4	L, #2	SBFSE-A-ZP	SBFSE-B-ZP	SER-A	SER-B	6
	RL4H195***	RL4G195***	É, #1	E(R), #2-1/2	SBFSE-C-ZP	SBFSE-C-ZP	SER-A	SER-B	9
	RL4H230***	RL4G230***	E, #1-1/2	E(R), #3	SBFSE-C-ZP	SBFSE-C-ZP	SER-B	SER-B	12
	R407A/ R448A/	R449A/B†							
	RL6H035***	RL6G035***	_	_		SBFDE-AAA-ZP	SER-AA	SER-AA	1
	RL6H042***	RL6G042***	L, #1/4	L, #1/2	SBFDE-AA-ZP	SBFDE-AA-ZP	SER-AA		2
	RL6H049***	RL6G049***	L, #1/3	L, #1/2	SBFDE-AA-ZP	SBFDE-AA-ZP	SER-AA	SER-AA	2
	RL6H066***	RL6G066***	L, #1/3	L, #3/4	SBFDE-AA-ZP	SBFDE-AA-ZP	SER-AA	SER-AA	2
	RL6H077*** RL6H090***	RL6G077*** RL6G090***	L, #1/2 L, #1/2	L, #3/4 L, #1	SBFDE-AA-ZP SBFDE-A-ZP	SBFDE-A-ZP SBFDE-A-ZP	SER-AA SER-AA	SER-A SER-A	3 5
6	RL6H105***	RL6G105***	L, #1/2 L, #3/4	L, #1-1/2	SBFDE-A-ZP	SBFDE-A-ZP	SER-A	SER-A	6
APP	RL6H121***	RL6G121***	L, #3/4 L, #3/4	L, #1-1/2	SBFDE-A-ZP	SBFDE-B-ZP	SER-A	SER-A	6
Α'''	RL6H142***	RL6G142***	L, #1	L, #2	SBFDE-B-ZP	SBFDE-B-ZP	SER-A	SER-B	6
	RL6H162***	RL6G162***	L, #1	Ĺ, #2	SBFDE-B-ZP	SBFDE-B-ZP	SER-A	SER-B	6
	RL6H182***	RL6G182***	L, #1	L, #2	SBFDE-B-ZP	SBFDE-B-ZP	SER-A	SER-B	6
	RL6H200***	RL6G200***	L, #1	L, #2	SBFDE-B-ZP	SBFDE-B-ZP	SER-A	SER-B	6
	RL6H244***	RL6G244***	E, #1-1/2	E(R), #3	SBFDE-C-ZP	SBFDE-C-ZP	SER-B	SER-B	9
	RL6H281***	RL6G281***	E, #2	E(R), #3	SBFDE-C-ZP	SBFDE-C-ZP	SER-B	SER-C	12
	RL4H027*** RL4H032***	RL4G027*** RL4G032***	-	_		SBFDE-AAA-ZP SBFDE-AAA-ZP	SER-AA SER-AA	SER-AA SER-AA	1 1
	RL4H032	RL4G032 RL4G038***	L, #1/4	_ L, #1/2	SBFDE-AA-ZP	SBFDE-AA-ZP	SER-AA		2
	RL4H051***	RL4G058	L, #1/4 L, #1/3	L, #1/2 L, #3/4	SBFDE-AA-ZP	SBFDE-AA-ZP	SER-AA		2
	RL4H064***	RL4G064***	L, #1/2	L, #3/4	SBFDE-AA-ZP	SBFDE-A-ZP	SER-AA		3
4	RL4H080***	RL4G080***	L, #1/2	L, #1	SBFDE-A-ZP	SBFDE-A-ZP	SER-AA	SER-A	6
APP	RL4H094***	RL4G094***	L, #3/4	L, #1-1/2	SBFDE-A-ZP	SBFDE-B-ZP	SER-A	SER-A	6
AFF	RL4H110***	RL4G110***	L, #3/4	L, #1-1/2	SBFDE-A-ZP	SBFDE-B-ZP	SER-A	SER-A	6
	RL4H125***	RL4G125***	L, #1	L, #1-1/2	SBFDE-A-ZP	SBFDE-B-ZP	SER-A	SER-A	6
	RL4H141***	RL4G141***	L, #1	L, #2	SBFDE-B-ZP	SBFDE-B-ZP	SER-A	SER-B	6
	RL4H155***	RL4G155***	L, #1	L, #2	SBFDE-B-ZP	SBFDE-B-ZP	SER-A	SER-B	6

Las líneas del distribuidor son de 1/4" de díametro y 14" de largo. La conexión del distribuidor es de 1/2" en los modelos con deshielo por gas caliente con esprea tipo "L", y de 1-1/8" en los modelos con esprea tipo "E".

E, #1-1/2 E(R), #2-1/2

E(R), #3

SBFDE-C-ZP

SBFDE-C-ZP

SER-A SER-B

SER-B

SER-B

SBFDE-C-ZP

SBFDE-C-ZP

RL4G195\*\*\* RL4G230\*\*\*

RL4H195\*\*\*

RL4H230\*\*\*

# **EVAPORADOR DE BAJO PERFIL**

				- 0						
Es	n	ρ	C	IŤ	IC	a	C	ľ	۱n	es
	יש	•	•	•		•	•	•	,	•

Мос	delo	TXV <sup>†</sup>		exiones Ref	frigerante	No. de	Dime	nsione	s (Pulg	adas)	Peso embarque
RL6A	RL*E/G/H	Tipo	LÍNEA LIQ.^	RL6A SUCCIÓN	RL*E/G/H SUCCIÓN	para colgar	A¹	B¹	C¹	w	aprox. (Libras)
6 APP											
RL6A041***	RL6*035***	EXT	3/8	5/8	5/8	2	17-1/4	_	-	27-1/8	41
RL6A052***	RL6*042***	EXT	3/8	5/8	5/8	2	17-1/4	_	_	27-1/8	44
RL6A066***	RL6*049***	EXT	3/8	5/8	5/8	2	17-1/4	_	_	27-1/8	47
RL6A073***	RL6*066***	EXT	3/8	5/8	7/8	2	33-1/4	_	_	43-5/8	52
RL6A094***	RL6*077***	EXT	3/8	5/8	7/8	2	33-1/4	_	_	43-5/8	55
RL6A117***	RL6*090***	EXT	3/8	5/8	7/8	2	33-1/4	_	_	43-5/8	58
RL6A130***	RL6*105***	EXT	3/8	5/8	7/8	2	33-1/4	_	_	43-5/8	62
RL6A141***	_	EXT	3/8	5/8	_	2	49-1/4	_	_	60-1/8	72
RL6A161***	RL6*121***	EXT	3/8	5/8	1-1/8	2	49-1/4	_	_	60-1/8	78
RL6A181***	RL6*142***	EXT	3/8	7/8	1-1/8	2	49-1/4	_	_	60-1/8	85
RL6A195***	-	EXT	3/8	7/8	_	2	65-1/4	_	_	76-5/8	115
RL6A235***	RL6*162***	EXT	3/8	7/8	1-1/8	2	65-1/4	_	_	76-5/8	124
RL6A260***	RL6*182***	EXT	3/8	7/8	1-1/8	2	65-1/4	_	_	76-5/8	147
-	RL6*200***	EXT	3/8	_	1-1/8	3	81-1/4	32-5/8	48-5/8	93-1/8	195
RL6A295***	_	EXT	3/8	1-1/8	_	3	81-1/4	32-5/8	48-5/8	93-1/8	218
_	RL6*244***	EXT	3/8	_	1-1/8	3	97-1/4	48-5/8	48-5/8	109-5/8	238
RL6A330***	_	EXT	3/8	1-1/8	-	3	97-1/4	48-5/8	48-5/8	109-5/8	257
RL6A390***	RL6*281***	EXT	3/8	1-1/8	1-1/8	3	97-1/4	48-5/8	48-5/8	109-5/8	262
4 APP											
_	RI 4*027***	FXT	3/8	_	5/8	2	17-1/4	_	_	27-1/8	40

_	RL4*027***	EXT	3/8	_	5/8	2	17-1/4	_	_	27-1/8	40
-	RL4*032***	EXT	3/8	-	5/8	2	17-1/4	_	_	27-1/8	42
_	RL4*038***	EXT	3/8	-	5/8	2	17-1/4	_	_	27-1/8	46
_	RL4*051***	EXT	3/8	_	7/8	2	33-1/4	_	_	43-5/8	50
_	RL4*064***	EXT	3/8	_	7/8	2	33-1/4	_	_	43-5/8	52
_	RL4*080***	EXT	3/8	1	7/8	2	33-1/4	-	_	43-5/8	55
_	RL4*094***	EXT	3/8	_	1-1/8	2	49-1/4	_	_	60-1/8	79
-	RL4*110***	EXT	3/8	_	1-1/8	2	49-1/4	_	_	60-1/8	84
_	RL4*125***	EXT	3/8	-	1-1/8	2	65-1/4	_		76-5/8	124
_	RL4*141***	EXT	3/8	_	1-1/8	2	65-1/4	_	_	76-5/8	144
_	RL4*155***	EXT	3/8	_	1-1/8	3	81-1/4	32-5/8	48-5/8	93-1/8	191
_	RL4*195***	EXT	3/8	_	1-1/8	3	97-1/4	48-5/8	48-5/8	109-5/8	257
_	RL4*230***	EXT	3/8	1	1-1/8	3	97-1/4	48-5/8	48-5/8	109-5/8	262

<sup>\*</sup> Cada asterisco representa un caracter variable con base en el voltaje, motor y vintage ordenado. Ver página 4 como referencia para completar la nomenclatura.

- No disponible.
- <sup>†</sup> Con igualador externo.

<sup>\*</sup> Cada asterisco representa un caracter variable con base en el voltaje, motor y vintage ordenado. Ver página 4 como referencia para completar la nomenclatura.

Los circuitos con un solo serpentín no requieren de un distribuidor/esprea.

<sup>^</sup> La selección de válvulas de expansiónTXV está basada en una temp. de succión de -20°F, un DT en el evaporador de 8°F a 12°F. Pongase en contacto con la fábrica para obtener información acerca de condiciones de operación fuera de este rango. No use regulador de presión cuando el equipo incluya válvula CPR.

<sup>†</sup> Las válvulas de expansión SBFDE son compatibles con R407A, R448A y R449A/B. Para otro tipo de válvulas, siga las pautas de selección del fabricante. Los modelos base (sin componentes montados de fábrica) incluyen una esprea dimensionada para líquido a 100°F enviada suelta.


<sup>^</sup> Para unides con componentes TXV montados. Ver la tabla de boquillas/TXV para el tamaño de la conexión al distribuidor cuando la válvula TXV sea instalada en campo.

<sup>&</sup>lt;sup>1.</sup> Las dimensiones indicadas corresponden a la distancia entre orificios. Los orificios para colgar tienen 3/4" de profundidad x 1/2" ancho.


### **Dimensiones físicas**

### Notas de instalación:

- (1) Instalar a 12" de la pared trasera.
- (2) La conexión de drenaje se localiza al centro de la parte trasera de la charola de drenaje.
- (3) Las conexiones estándar del refrigerante están a la izquiera en la parte trasera (frente a la salida del aire).



Todas las dimensiones están indicadas en pulgadas.





Debido al constante desarrollo de nuevos productos, algunas especificaciones podrían ser modicadas sin previo aviso.

